4CH DVB-S/S2 FTA IRD



L'IRD FTA DVB-S/S2 4 canaux est utilisé dans les systèmes head-end pour recevoir des signaux multporteuses et les transformer en ASI TS.

Paramètres	
Types de modulation	DVB-S, DVB-S2
Type de connecteur d'entrée	N / F (sur demande)
Paramètres de démodulation	
Modulation	QPSK, 8PSK, 16APSK et/ou 32APSK (sur demande)
FEC	1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Débit de symboles	1 ... 31 ou 45 Msymb/s (selon le mode de constellation)
Facteur de roll-off	0.2, 0.25, 0.35
Débit binaire maximal par canal	115 Mbit/s
Paramètres de sortie ASI	
Type de signal de sortie	DVB ASI, électrique
Modes de données	paquet / byte
Nombre d'octets dans le paquet	188 / 204 octets

Détermination du type de flux d'entrée	automatique
Type de connecteur de sortie	BNC
Gestion	
Contrôle	par IP
Type de connecteur	RJ-45
Général	
Alimentation	220 V AC, 50 Hz
Consommation électrique, max	65 W
Dimensions (mode transport)	483x450x90 mm
Poids	6.1 kg

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit. **Remarque !** Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.