

## DIVISEUR ACTIF EN BANDE L 1/4 N



Le diviseur actif en bande L 1/4 possède des connecteurs de type N, un amplificateur intégré, 1 entrée et 4 sorties.

Paramètres principaux :	
Plage de fréquences, MHz	950...2150
Paramètres RF et d'interface :	
Nombre de connecteurs d'entrée	1
Type de connecteur d'entrée	N (femelle)
Nombre de connecteurs de sortie	4
Type de connecteur de sortie	N (femelle)
Impédance des connecteurs, Ohm	50
Isolation, dB	30
Gain, dB	0...1
Planéité, dB	3
Puissance de sortie P1dB, dB	9
Puissance d'entrée P1dB, dB	-10

Perte de retour d'entrée, dB	-19
Perte de retour de sortie, dB	-20

Veillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

**Remarque !** Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.