CARTE DE SORTIE DVB ASI TS



La carte de sortie TS ASI DVB est conçue pour convertir le DVB TS parallèle en ASI TS et peut être utilisée avec nos autres cartes pour construire des convertisseurs IP-ASI, des récepteurs et d'autres équipements de diffusion numérique.

ASI TS received by DVB ASI TS output board is used for our boards which create streams for further broadcasting in RF or IP. It can be ASI-to-IP converters and DVB-S-S2-T modulators.

Paramètres	
Entrée	
Débit binaire du flux de transport en sortie	jusqu'à 150 Mbps
Mode de fonctionnement	burst, byte
Sortie	
Type de signal	DVB ASI, électrique
Modes de fonctionnement	burst, byte
Nombre d'octets dans le paquet	188/204
Détermination du type de flux d'entrée	automatique
Nombre de sorties	2 (boucle)
Type de connecteur de sortie	BNC

Tension de sortie	880 mV
Impédance de sortie	75 Ohm
Débit binaire d'entrée	jusqu'à 180 Mbps
Autre	
Tension d'alimentation	+5 VDC +/-5%
Consommation électrique, pas plus de	2 W
Dimensions de la carte du module	112x50 mm

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.