INJECTEUR DC IDCI AVEC CONTRÔLE IP



L'injecteur DC IDCI avec contrôle IP est un injecteur DC bidirectionnel qui alimente le BUC en VDC via un câble radiofréquence à partir d'une seule source d'alimentation.
Les paramètres du BUC peuvent être contrôlés par IP via l'injecteur DC IDCI.


Conçu pour une utilisation en intérieur.

DC injector IDCI with IP Ctrl can be used only for new line of BUC with power of 1, 2, 4, 10 and 20 W!

MAIN FUNCTIONS:

- BUC connection status;
- BUC type;
- BUC serial number;
- BUC LO frequency;
- BUC temperature;
- BUC AGC power;
- BUC alarm;
- BUC AGC lock status;
- BUC input voltage.

Image not found or type unknown



DC injector IDCI management software (control BUC parameters by IP)

Paramètres principaux :	
Plage de fréquences, MHz	950-2150
Paramètres RF et d'interface :	
Impédance et type de connecteurs RF, Ohm	50Ω (type N)
Perte d'insertion, dB	<1.0 (bande complète)
Planéité, dB	± 0.5 (bande complète) ± 0.2 (sur n'importe quelle bande de 36MHz)
Perte de retour, dB	17
Alimentation :	
Tension d'alimentation, VDC (jusqu'à)	24
Courant maximal, A (total)	4
Mécanique :	

Dimensions, mm	115x50x90
Poids, kg	0.3

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit. **Remarque !** Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.