لوحة إخراج **DVB ASI TS**



تم تصميم لوحة خرج DVB ASI TS لتحويل DVB TS المتوازي إلى ASI TS، ويمكن استخدامها مع لوحاتنا الأخرى ل

ASI TS received by DVB ASI TS output board is used for our boards which create streams for further broadcasting in RF or IP. It can be ASI-to-IP converters and DVB-S-S2-T modulators.

المعلمات	
المدخل	
معدل بتات تدفق النقل عند الإدخال	150 ميجابت/ثانية
وضع التشغيل	burst, byte
المخرج	
نوع الإشارة	DVB ASI، كهربائية
أوضاع التشغيل	burst, byte
عدد البايتات في الحزمة	188/204
تحديد نوع تدفق الإدخال	تلقائي
عدد المخارج	2 (حلقي)
نوع موصل الخرج	BNC
جهد الخرج	880 mV

ممانعة الخرج	75 Ohm
معدل بتات الإدخال	حتى 180 ميجابت/ثانية
أخرى	
مصدر الجهد	+5 VDC +/-5%
استهلاك الطاقة، لا يزيد عن	2 W
أبعاد لوحة الوحدة	112x50 mm

مع الأخذ بعين الاعتبار أننا (شركة UMT LLC) مطورون ومصنعون للأنظمة، ونواصل باستمرار ر ّمون ان التقني ويحسن منتجاتنا، ير

ملاحظة!

يجب على العميل تأكيد جميع التفاصيل مسبقًا عند توقيع الطلب وقبل إجراء الدفع. أي معلومات لم يتم تحديدها و/أو لم يتم الاتفاق ع