مرشح نطاق تمرير للنطاق KU



يُستخدم مرشح نطاق التمرير للموجّه الموجي هذا في النطاق Ku لتوفير الحماية من إشارات الإرسال خارج النطاق وتحسين

معلمات المرشح	
نوع المرشح	مرشح نطاق تمرير للموجّه الموجي
عرض النطاق GHz	11.7-12.2
نوع خاصية المرشح	Chebyshev/Batervord
عدم التطابق الخاص بالتردد للمرشح ضمن عرض النطاق dB، الحد الأقصى	0.15
الفقد الداخلي ضمن عرض النطاق dB، الحد الأقصى	0.4
الرفض خارج النطاق إلى أسفل عند 100 MHz، dB، 45 أو أقل عند	
معلمات RF والوجهة:	
نوع الموجّه الموجي	WR75
أنواع وصلات الموجّه الموجي	UBR120 و PBR120
VSWR، الحد الأقصى	1.5
التشطيب:	
مادة التشطيب	سبيكة ألومنيوم

يمكن أن تختلف الأبعاد الخارجية للمرشح بناءً على متطلبات العميل. يرجى الاتصال بفريق مبيعات UMT للحصول على أحدث المواصفات.