
مرشح تمرير منخفض للنطاق KU



يُستخدم مرشح الممرّ المنخفض للموجّه الموجي هذا في النطاق Ku لتمرير جميع الترددات الواقعة تحت تردد ال

معلمات المرشح	
نوع المرشح	ممرّ منخفض للموجّه الموجي
نوع خاصية المرشح	Chebyshev/Batervord
تردد القاطع، GHz	12.75
عدم انتظام خاصية الفقد-التردد للمرشح ضمن عرض النطاق، dB، الحد الأقصى	0.5
الفقد الفعلي ضمن عرض النطاق، dB، الحد الأقصى	1
الرفض خارج النطاق إلى أسفل عند 100 MHz، dB، 45 أو أقل عند	
معلمات RF والواجهة:	
نوع الموجّه الموجي	WR75
أنواع وصلات الموجّه الموجي	UBR120 and PBR120
VSWR، الحد الأقصى	1.5
الميكانيكية:	
مادة الغلاف	سبيكة ألومنيوم

مع أخذ العتبار أن (شكل UMT [illegible]