FILTRE PASSE-BANDE EN BANDE KU



Ce filtre passe-bande à guide d'onde est utilisé en bande Ku pour réduire les émissions de signaux hors bande, limiter la largeur de bande du signal et réduire la largeur de bande du bruit de l'émetteur.

Paramètres du filtre :	
Type de filtre	guide d'onde passe-bande
Bande passante, GHz	11.7-12.2
Type de caractéristique du filtre	Chebyshev/Batervord
Inégalité de la caractéristique amplitude-fréquence du filtre dans la bande passante, dB, max	+/- 0.5
Perte réelle dans la bande passante, dB, max	1
Réjection à 100 MHz du bord de la bande de transmission, dB, min	45
Paramètres RF et d'interface :	
Type de guide d'onde	WR75
Types de brides du guide d'onde	UBR120 et PBR120
VSWR, max	1.5
Mécanique :	

Matériau du boîtier	Alliage d’aluminium

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l’apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit. **Remarque !** Le client doit confirmer à l’avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n’ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d’une garantie de 1,5 an et d’un support après-vente de 7 ans pour l’ensemble de notre gamme de produits.